

## CONTROLEUR DE BATTERIE WA 103

*Gardez votre installation électrique en bonne santé grâce au contrôleur de batterie WA 103 : voltmètre de très grande précision pouvant contrôler 1, 2, 3 ou 4 batteries*



WA 102 : contrôle de 2 batteries (réf. : 200022)

WA 103 : contrôle de 3 batteries (réf. : 200020)

WA 104 : contrôle de 4 batteries (réf. : 200024)

**N.B.** : Il est indispensable d'avoir les deux chiffres après la virgule pour connaître l'état de votre batterie

### Caractéristiques :

- Mesure de tension de 8 à 20V
- Affichage de la tension à 0,01V près
- Précision 0,4% pour une température de 0 à 35°C
- Consommation : 2mA
- Dimensions (L x H x P) : 120 x 56 x 44mm
- Poids : 120g

### Kit d'encastrement :

En utilisant le boîtier déjà existant du WA 102, 103 ou 104 vous intercalez la plaque fournie (kit d'encastrement) entre la face avant et le boîtier de fond.

### Dimension :

- Face avant (L x l) : 150 x 76mm (20mm en saillie)
- Gabarit de perçage : 120 x 56mm (profondeur 28mm)